

## Arcus SMART (Zigbee)



|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Artikel Nummer</b>                            | 3222011                           |
| <b>EAN Code</b>                                  | 8719979284527                     |
| <b>Garantie (Jahr)</b>                           | 5                                 |
| <b>Anwendung</b>                                 | Hecke, Busch, Rand, Objekt / Bild |
| <b>Abmessungen H x B x T</b>                     | 145 mm x 63 mm x 105 mm           |
| <b>Material</b>                                  | Aluminium                         |
| <b>Farbe</b>                                     | Schwarz                           |
| <b>Wattleistung</b>                              | 5                                 |
| <b>Lumen</b>                                     | 280                               |
| <b>Lichtfarbe</b>                                | RGB                               |
| <b>Kelvin (Farbtemperatur)</b>                   | 2700-6500                         |
| <b>Energieklasse</b>                             | G                                 |
| <b>IP Klasse</b>                                 | IP44                              |
| <b>Kabellänge (Meter)</b>                        | 1                                 |
| <b>Produktgewicht (kg)</b>                       | 0.572                             |
| <b>Schutzklasse</b>                              | III                               |
| <b>Minimale Umgebungstemperatur (°C)</b>         | -20                               |
| <b>Maximale Umgebungstemperatur (°C)</b>         | 50                                |
| <b>Lichtwinkel (Grad)</b>                        | 40                                |
| <b>Anzahl der Leuchten in einer Packung</b>      | 1                                 |
| <b>Lebensdauer (Stunden)</b>                     | 25000                             |
| <b>CRI</b>                                       | 80                                |
| <b>Startspannung (Volt)</b>                      | 9                                 |
| <b>Dimmer</b>                                    | Nein                              |
| <b>Für externen Dimmer geeignet</b>              | Nein                              |
| <b>Überfahrbar</b>                               | Nein                              |
| <b>Bluetooth / wifi / RF / Zigbee / Infrarot</b> | Zigbee                            |
| <b>AC/DC-kompatibel</b>                          | Ja                                |
| <b>Frequenz (Hertz)</b>                          | 50                                |
| <b>Kabel Typ</b>                                 | H05RN-F                           |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dicke der Kabel</b>                     | 18AWG                                 |
| <b>Steckverbinder</b>                      | Ja                                    |
| <b>Buchse</b>                              | Nein                                  |
| <b>Befestigungsmaterial</b>                | Schrauben, Stecker, Erdspeiß          |
| <b>Substrat</b>                            | Kies, Gartenerde, Rasen, Holz, Fliese |
| <b>Lichtrichtung</b>                       | Nach vorne                            |
| <b>Smart</b>                               | Ja                                    |
| <b>Einstellbar</b>                         | Ja                                    |
| <b>Unterwasser</b>                         | Nein                                  |
| <b>Artikelnummer Lichtquelle (Techmar)</b> | 6288011                               |
| <b>Beschreibung Lichtquelle</b>            | MR16 SMART Zigbee                     |
| <b>Anzahl der Lichtquellen pro Lampe</b>   | 1                                     |
| <b>Einschließlich Lichtquelle</b>          | Ja                                    |
| <b>Auswechselbare Lichtquelle</b>          | 1                                     |
| <b>Lichtquelle austauschbar durch</b>      | Smart MR16                            |